

Malibu® 300/350

Extra handset met lader

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Handset
- Deksel batterijvak
- Lader
- Adapter
- 2 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH
- Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Over de extra handset met lader

Met deze extra handset kunt u de Malibu 300/350 uitbreiden tot een draadloos telefoonsysteem. U kunt dan gratis intern telefoneren en externe gesprekken doorverbinden naar een andere handset. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation.

Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing staat beschreven hoe u de handset met de lader kunt aansluiten op het elektriciteitsnet en hoe u de handset kunt aanmelden bij het basisstation.

Raadpleeg voor alle overige functies de gebruiksaanwijzing van de Malibu 300/350.


De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3 enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Batterijen plaatsen of verwijderen

Voordat u de extra handset kunt gebruiken, moet u de meegeleverde batterijen in de handset plaatsen en de batterijen vervolgens gedurende 12 uur opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. Andere oplaadbare batterijen kunnen de handset beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

Batterijen plaatsen

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven.
 - 2 Verwijder de oude batterijen, indien aanwezig. Plaats de nieuwe batterijen volgens de \oplus - en \ominus -aanduidingen in het batterijvak.
 - 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te plaatsen met de lipjes in de uitsparingen. Schuif het deksel vervolgens dicht.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.





Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.

Lader aansluiten

Steek de adapter in het stopcontact.

Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op de lader te plaatsen. Als de batterijen volledig leeg zijn, duurt het opladen 12 uur. U kunt de handset ook op de lader plaatsen wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen.

- 1 Plaats de handset op de lader.
- > In het display knippert . De batterijen worden opgeladen. Als de batterijen volledig zijn opgeladen, verschijnt in het display .

Lader ophangen

Eventueel kunt u de lader ophangen. Bevestig hiervoor twee schroeven met een afstand van 53 mm in de muur. Schuif het ophangoog aan de achterkant van de lader over de schroef.

Handset aanmelden bij basisstation

Om te kunnen telefoneren, moet u de extra handset eerst aanmelden bij het basisstation. Tijdens het aanmelden zal de handset uw basisstation als basisstation 1 herkennen. U kunt maximaal 6 handsets aanmelden.

- 1 Pak een handset die al bij het basisstation is aangemeld.
- 2 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 3 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 4 Blader met  naar **Basis instell.**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Belmelodie**.
- 6 Blader met  naar **Aanmeld stand**.
- 7 Druk op **OK**.

- > In het display verschijnt **inst. code**.
- 8 Toets de installatiecode in: **4 6 7 8**.
U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t**.
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Registratiecode:**.
- 10 Toets de registratiecode van uw basisstation in. U kunt de code vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters RC.
- 11 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingesteld!**.
Vervolgens keert de handset terug naar het scherm **Aanmeld stand**.
- 12 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Let op!





U moet nu de extra handset binnen één minuut aanmelden bij het basisstation.


- 13 Pak de handset die u bij het basisstation wilt aanmelden.
- 14 Blader met **↕** naar **INSTELLEN** **▼**.
- 15 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 16 Blader met **↕** naar **Handset instell.**.
- 17 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Display licht**.















- 18 Blader met  naar **Handset aanmelden** .
- 19 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Registratiecode:** .
- 20 Toets de registratiecode van het basisstation in. U kunt de code vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters RC.
- 21 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Aanmelden** .
Na enkele seconden verschijnt **Ingesteld!** .
Vervolgens keert de handset terug naar het scherm **Handset instell.** .
- 22 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- > In het display verschijnen de naam en het nummer van de handset, bijvoorbeeld **Malibu 2** .

Overzicht functies

Hieronder staat een overzicht van enkele belangrijke functies die u kunt gebruiken als u meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld. Een toelichting op deze functies en andere functies staan in de gebruiksaanwijzing van het basisstation van de Malibu 300/350.

- ♦ Extern bellen, intern of extern gesprek aannemen: .
- ♦ Verbinding verbreken: .
- ♦ Andere handset bellen: , eventueel met .

naar naam en nummer van gewenste handset,  of **BELLEN**.

- ♦ Tijdens intern gesprek extern gesprek aannemen:  of **STOP INTER.** om interne gesprek te verbreken, .
- ♦ Doorverbinden: tijdens extern gesprek **IN WACHT**, , eventueel met  naar gewenste handset, **BELLEN**, wachten tot andere handset is aangenomen, gesprek aankondigen, **DOORSCHAK.**
- ♦ Babyfoon in- en uitschakelen: met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**, **INSTELLEN** met  naar **Handset instell.**, **OK**, met  naar **Babyfoon**, **OK**, met  naar **Aan** of **Uit**, **OK**, **Esc**.
- ♦ Babyfoonhandset bellen: , bij 2 handsets beantwoordt babyfoonhandset meteen, bij 3 of meer handsets nummer babyfoonhandset intoetsen/ met  naar babyfoonhandset, babyfoonhandset beantwoordt.
- ♦ DrieGesprek: tijdens extern gesprek **IN WACHT**, , eventueel met  naar gewenste handset, **Bellen**, wacht tot telefoon is aangenomen, driegesprek aankondigen, met  naar **DRIEGESPREK**, **OK**.
- ♦ Driegesprek verbreken: .

Vragen over de Malibu 300/350

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Malibu 300/350, dan kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: *www.kpn.com* trefwoord *gebruikservice*
U kunt de GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Artikelen bestellen?

Als u artikelen wilt bestellen uit het assortiment van Primafoon, dan kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis). Het faxnummer van Primafoon is 0800-0226386 (gratis). Artikelen uit het assortiment van Business Center kunt u telefonisch bestellen bij 0800-0403 (gratis).

Andere vragen?

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

© Copyright KPN Telecom, versie 1, juni 2001

EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.
Retail
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland

verklaart dat de

Malibu® 300/ 350

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage III van
de Richtlijn.

Den Haag, april 2001



J. de Graaf
Manager Kwaliteit





431 1 256 08262